

SOUND BLASTER PLAY! 4

Chytřejší komunikace – automatické ztlumení a oboustranné potlačení ruchu u konferenčních hovorů

Sound Blaster PLAY! 4 přichází s naší zbrusu novou sadou funkcí pro chytrou komunikaci SmartComms Kit, včetně technologie VoiceDetect, jež automaticky ztlumuje a ruší ztlumení mikrofonu, a oboustranné technologie NoiseClean, díky které budete během online hovorů dobře slyšet a zároveň ostatní uslyší vás. Se zařízením Sound Blaster PLAY! 4 je komunikace chytřejší a snadnější.

AUTOMATICKÉ ZTLUMENÍ A ZRUŠENÍ ZTLUMENÍ MIKROFONU POMOCÍ FUNKCE VOICEDetect

Díky funkci VoiceDetect se už nebudete muset neohrabaně natahovat po tlačítku ztlumení mikrofonu, protože se mikrofon ztlumí automaticky, jakmile přestanete hovořit, a naopak se jeho ztlumení automaticky zruší, kdykoli znovu promluvíte. Pokud byste potřebovali říct něco někomu vedle sebe, nechybí u řešení Sound Blaster PLAY! 4 ani snadno dostupné tlačítko přímého ztlumení mikrofonu, pomocí kterého můžete mikrofon rychle ztlumit nebo jeho ztlumení zrušit.

OBOUSTRANNÉ POTLAČENÍ RUCHU S FUNKCEMI NOISECLEAN

Funkce NoiseClean umožňují potlačení nežádoucích ruchů na pozadí během online pracovního hovoru na obou koncích konverzace. NoiseClean-out odstraňuje ruchy na vaší straně prostřednictvím omezení statického ruchu na pozadí (např. vysávání), takže vás ostatní dobře uslyší – a tím to nekončí. NoiseClean-in dělá totéž i pro vaše spolupracovníky, takže ve sluchátkách uslyšíte jejich hlasy čistě, zbavené ruchů na druhé straně.

EXTRA JEDNODUCHÁ INSTALACE, STAČÍ JEN ZAPNOUT

Připojte řešení PLAY! 4 k PC, zapněte v aplikaci Creative v počítači se systémem Windows sadu funkcí pro chytrou komunikaci SmartComms Kit a okamžitě budete mít kontrolu nad automatickým ztlumováním mikrofonu pomocí funkce VoiceDetect i funkcemi oboustranného potlačování ruchů NoiseClean. Software také využívá naši sadu špičkových technologií pro zpracování zvuku Sound Blaster Acoustic Engine, jako jsou například Surround Immersion či CrystalVoice, která vylepšuje čistotu hlasu během videohovorů.

DVA INTEGROVANÉ REŽIMY EKVALIZÉRU PRO LEPŠÍ ZVUK

Posuňte zvuk na ještě vyšší úroveň pomocí ekvalizérů Bass Boost EQ a Dynamic EQ, jež jsou k dispozici prostřednictvím tlačítka EQ umístěného na zařízení Sound Blaster PLAY! 4. Zaposlouchejte se do hlubokých, bohatých basů zásluhou ekvalizéru Bass Boost EQ nebo rozšiřte svoji zvukovou scénu pomocí ekvalizéru Dynamic EQ. Sound Blaster PLAY! 4 kromě toho využívá také 110dB převodník DAC s rozlišením 192 kHz / 24 bitů a poskytuje velmi kvalitní zvuk, který je čistší a bohatší než standardní audio na počítačích a noteboocích.

PŘENOSNÉ, PRAKTICKÉ A KOMPATIBILNÍ SE VŠEMI SLUCHÁTKY A NÁHLAVNÍMI SADAMI

Tento kompaktní audio adaptér USB-C není větší než pero a váží jen 8,3 g, takže se snadno vejde do každé kapsy. PLAY! 4 navíc kromě počítačů a notebooků funguje i v kombinaci s libovolnými 3,5mm sluchátky a náhlavními sadami – včetně těch, které se dodávají s mobilními telefony. Pro uživatele se zařízeními s porty USB-A jsme přibalili rovněž převodník USB-C na USB-A, takže ani jim nebude ve využívání zařízení nic bránit.



**Logistické informace**

- FG PN: 70SB186000000
- Description: FG,SB1860 SOUND BLASTER PLAY! 4 (TYPE C) BK WW
- SKU: WW
- UPC: 0 54651 19437 3
- EAN: 53 90660 19437 5
- JAN: 4580181853160
- JPN Model No.: SB-PLAY4
- HTS Code (CLI): 8471.80.1000
- HTS Code (CLE): 8471-80-0000

Sound Blaster PLAY! 4**Technické specifikace**

Rozhraní/napájení	• USB typ C • Napájení se sběrnice USB
Specifikace DAC	Dynamický rozsah (stereo): 110 dB
Rozlišení přehrávání	Výstup pro sluchátka • PCM 16 bitů, 44,1, 48,0 , 88,2 , 96,0 , 192,0 kHz • PCM 24 bitů, 44,1, 48,0 , 88,2 , 96,0 , 192,0 kHz
Rozlišení nahrávání	Vstup mikrofonu • Mono, 16 bitů, 44,1, 48,0 kHz • Mono, 24 bitů, 44,1, 48,0 kHz
Sluchátkový zesilovač	Podporovaná impedance sluchátek: 16–150 Ω
Možnosti připojení	1 x 3,5 mm HP výstup (4 póly, CTIA)
Rozměry produktu včetně kabelu (D × Š × V)	• Hlavní jednotka: 138 x 16 x 8,2 mm • Adaptér USB-C na USB-A: 23,5 x 13,5 x 6,0 mm
Hmotnost produktu	• Hlavní jednotka: 8,3 g • Adaptér „A na C“: 4 g

Software

Windows	• Aplikace Creative • Ovladače Sound Blaster Play! 4 WHQL • Ke stažení na stránce creative.com/support/sbplay4
----------------	---

Minimální systémové požadavky

Operační systém Windows®	• Procesor Intel® Core™i3 nebo ekvivalentní procesor AMD® • Základní deska Intel, AMD nebo 100% kompatibilní • Microsoft® Windows 10 32/64 bitů nebo novější • > 1 GB paměti RAM • > 600 MB volného místa na disku • Port USB 2.0 / USB 3.0
Mac® OS	• Mac OS X® 10.14 nebo novější • > 1 GB paměti RAM • Port USB 2.0 / USB 3.0
PS4	• Firmware verze 6 nebo novější • Volný port USB
PS5	• Firmware verze 20.02-2.26.00.00-00.00.0.1 nebo novější • Volný port USB
Nintendo Switch	• Operační systém Switch OS 5.0 nebo novější • Volný port USB (v režimu dokování) • Hlasová komunikace závisí na konkrétním titulu
Android	• Android OS verze 8.0 nebo novější • Volný port USB-C • Podpora streamování audia a přenosu signálu mikrofonu přes port USB-C
Zařízení s operačním systémem iPadOS/iOS	• iPad Pro (od modelů 2018 dál) • iPadOS 13 nebo novější • Volný port USB-C • Podpora streamování audia a přenosu signálu mikrofonu přes port USB-C

Obsah balení

- Sound Blaster Play! 4
- Adaptér „USB-C na USB-A“
- Stručný návod k použití
- Letáky s informacemi o záruce
- Letáky s informacemi o sadě SmartComms Kit

Informace o balení

- Rozměry obalu (D x Š x V): 120 x 75 x 19 mm
- Hmotnost obalu: 60 g
- Rozměry krabice (D x Š x V): 155 x 102 x 120 mm
- Hmotnost krabice: 670 g
- Počet kusů v krabici: 10 v 1

Záruka

- 1letá omezená záruka na hardware
- 2letá omezená záruka na hardware (Evropa)