

Řada tiskáren HP LaserJet Pro M402d



Ohromující rychlost. Pevné zabezpečení.

Tiskový výkon a silné zabezpečení odpovídající způsobu vaší práce. Tato výkonná tiskárna dokončí tiskové úlohy rychleji a je vybavena ucelenými funkcemi zabezpečení na ochranu před hrozbami.¹ Originální tonerové kazety HP s technologií JetIntelligence vytisknou více stránek.²



Tiskárna HP LaserJet Pro M402d



Tiskárna HP LaserJet Pro M402dw

Významné události

- Až 38 str./min A4 černobíle
- Vytisknutí první stránky z režimu spánku/Auto-Off za 9,8 sekundy
- Rychlý oboustranný tisk: 30 obr./min
- Technologie HP Auto-On/Auto-Off pro nižší spotřebu energie
- Volitelný zásobník na 550 listů
- Volitelná černá kazeta s vysokou výtěžností 9 000 stran
- Oceňovaný design
- Ethernet a bezdrátové připojení (M402dw)

Rychlý tisk. Silná ochrana.

- Popadněte stránky a běžte – bez čekání. Tato tiskárna se probudí a začne tisknout rychleji než konkurenční zařízení.¹
- Rychlé zpracování vícestránkových dokumentů pomocí oboustranného tisku, který je rychlejší než u konkurenčních zařízení.¹
- Zabezpečte své tiskové prostředí – od spuštění až do vypnutí tiskárny – s bezpečnostními funkcemi, které vás ochrání před složitými hrozbami.

Více. Stránek, výkonu a ochrany.

- Vytiskněte více stránek za vynaložené peníze – s originálními černými tonerovými kazetami HP s vysokou výtěžností a technologií JetIntelligence.²
- Spolehněte se na konzistentní výsledky při vysokých rychlostech díky přesnému černému toneru.
- Zajišťují, že získáte autentickou kvalitu HP kvalitu, za kterou jste zaplatili, s inovativní technologií zabezpečení proti podvodům.
- Ihned začněte tisknout s předinstalovanými tonerovými kazetami. Vyměňte je za volitelné kazety s vysokou výtěžností.

Šetřete energii a snadno spravujete tiskové úlohy

- Technologie HP Auto-On/Auto-Off přispívá k úsporám energie.³
- Tiskněte s nižší spotřebou energie než konkurenti – pomocí originálních tonerových kazet HP s technologií JetIntelligence.⁴
- Využijte co nejlépe svůj kancelářský prostor s tiskárnou, která se hodí ke stylu vaší práce.
- Jednoduchá správa zařízení a nastavení pomocí aplikace HP Web Jetadmin s řadou nezbytných funkcí pro správu.⁵

Zůstaňte ve spojení se snadnými možnostmi mobilního tisku

- Snadno tiskněte z různých smartphonů a tabletů – obvykle bez potřeby nastavení nebo aplikace.⁶
- Snadné nastavení, tisk a sdílení zdrojů prostřednictvím rozhraní Ethernet a bezdrátového připojení.⁷
- Tiskněte bezdrátově v kanceláři – z mobilních zařízení – bez nutnosti přístupu k firemní síti.⁸
- Uspadněte zaměstnancům práci díky tisku dotykem z mobilních zařízení s podporou NFC – bez nutnosti sítě.⁹

Představení produktu

Na obrázku je tiskárna HP LaserJet Pro M402d

1. Ovládací panel s dvouřádkovým displejem LCD
2. Tlačítko uvolnění předních dvírek (pro přístup k tonerovým kazetám HP JetIntelligence)
3. Víceúčelový zásobník 1 na 100 listů
4. Vstupní zásobník 2 na 250 listů
5. Výstupní zásobník na 150 listů
6. Vypínač
7. Automatický oboustranný tisk
8. Vysokorychlostní tiskový port USB 2.0
9. Zadní dvířka (přístup k dráze tisku)
10. Protiprachový kryt pro zásobník 2 – otočí se při založení papíru formátu A4



Přehled kompletní řady



Model	Tiskárna HP LaserJet Pro M402d	Tiskárna HP LaserJet Pro M402dw
číslo produktu	C5F92A	C5F95A
Rychlost tisku	Až 38 str./min, A4 oboustranně: 30 obr./min, A4	Až 38 str./min, A4 oboustranně: 30 obr./min, A4
Oboustranný tisk	Automaticky	Automaticky
Sítě	Není dostupné	Integrované síťové rozhraní Gigabit Ethernet 10/100/1000T, bezdrátové rozhraní 802.11b/g/n
Možnost mobilního tisku	Není dostupné	Wireless Direct, NFC Touch-to-Print, HP ePrint, Apple AirPrint, certifikace Mopria, Google Cloud Print 2.0
Víceúčelový zásobník 1 na 100 listů	Ano	Ano
Zásobník 2 na 250 listů	Ano	Ano
Zásobník 3 na 550 listů	Volitelné	Volitelné

Příslušenství, spotřební materiál a podpora

doplňky	D9P29A Podavač/zásobník na 550 listů HP LaserJet Pro
Spotřební materiál	CF226A HP 26A Černá originální tonerová kazeta LaserJet 3 100 stran CF226X HP 26X Černá originální tonerová kazeta LaserJet s vysokou výtěžností 9 000 stran
služby a podpora	U8TM2E 3 roky hardwarové podpory HP následující pracovní den pro tiskárnu LaserJet M402 U8TM5E 3 roky servisní podpory HP se službou výměny následující pracovní den pro tiskárnu LaserJet M402 U8TM6E 3 roky hardwarové servisní podpory HP se službou vrácení pro tiskárnu LaserJet M402 U8TM7PE 1 rok pozáruční hardwarové podpory HP následující pracovní den pro tiskárnu LaserJet M402 U8TM8PE 1 rok pozáruční servisní podpory HP se službou výměny následující pracovní den pro tiskárnu LaserJet M402 U8TM9PE 1 rok pozáruční servisní podpory HP se službou vrácení pro tiskárnu LaserJet M402

Technické specifikace

Model	Tiskárna HP LaserJet Pro M402d		Tiskárna HP LaserJet Pro M402dw
číslo produktu	C5F92A		C5F95A
Ovládací panel	Dvouřádkový grafický displej LCD s podsvícením; Tlačítka (OK, Nabídka, Zrušit, Zpět); Indikátory LED (upozornění, připraveno)		Dvouřádkový grafický displej LCD s podsvícením; Tlačítka (OK, Nabídka, Zrušit, Zpět, Wi-Fi); Kontrolky LED (upozornění, připraveno, Wi-Fi)
Tisk			
Tisková technologie	Laser		
Rychlost tisku ¹⁵	Černobíle (A4, normální): Až 38 str./min; Černobíle (A4, oboustranný): Až 30 obr./min		
první stránka ¹	černobíle (A4, připraveno): Již za 6,4 s; Černobíle (A4, režim spánku): Již za 9,8 s		
Rozlišení tisku	Černobíle (nejlepší): HP FastRes 1200; Technologie: HP FastRes 1200, HP ProRes 1200, 600 dpi		
Měsíční provozní zátěž ¹⁶	Až 80 000 stran (A4); Doporučený počet stran za měsíc ⁷ : 750 až 4 000		
Standardní tiskové jazyky	HP PCL 5, HP PCL 6, emulace HP Postscript úrovně 3, přímý tisk PDF (v1.7), URF, PCLM, PWG		
Fonty a typy písem	84 typů písem TrueType s proměnlivou velikostí		
Oblast tisku	Tisk okrajů: Horní: 5 mm, Dolní: 5 mm, Levý: 4 mm, Pravý: 4 mm		
Duplexní tisk	Automatický (standardní)		
Rychlost procesoru	1 200 MHz		
Možnosti připojení			
Standardní	1 Hi-Speed USB 2.0	1 vysokorychlostní port USB 2.0; 1 hostitelský port USB; 1 port Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 bezdrátový adaptér 802.11b/g/n	
Bezdrátové připojení	Ne	Ano, vestavěné připojení Wi-Fi; Ověřování přes WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise; Šifrování přes AES nebo TKIP; WPS; Wi-Fi Direct	
Možnost mobilního tisku	Není dostupné	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-certified; Wireless Direct Printing; Google Cloud Print 2.0; Mobile Apps	
pevný disk	Žádné		
paměť	Standardní: 128 MB DRAM; 128 MB NAND Flash; maximum : 128 MB DRAM; 128 MB NAND Flash		
Manipulace s papírem			
Počet zásobníků papíru	Standardní: 2; maximum: 3		
typy médií	Papír (běžný, EcoFFICIENT, lehký, těžký, kancelářský, barevný, hlavičkový, předtištěný, předděrovaný, recyklovaný, hrubý), obálky, štítky, fólie		
Formáty médií	Vlastní (metrika): Zásobník 1: 76,2 x 127 až 215,9 x 355,6 mm; Zásobníky 2 a 3: 104,9 x 148,59 až 215,9 x 355,6 mm Podporované (metrika): Zásobník 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), obálka B5, obálka C5, obálka DL, A5-R, B6 (JIS), vlastní velikost; Zásobník 2 a zásobník 3: A4, A5, A6, B5 (JIS), A5-R, B6 (JIS), vlastní velikost		
manipulace s médii	Standardní vstup: Víceúčelový zásobník 1 na 100 listů, vstupní zásobník 2 na 250 listů Standardní výstup: Výstupní zásobník na 150 listů Volitelný vstup: Doplnkový třetí zásobník na 550 listů		
gramáž média	Zásobník 1: 60 až 175 g/m²; Zásobník 2, volitelný zásobník 3 na 550 listů: 60 až 120 g/m²; ADF: Zásobník 1: 60 až 175 g/m²; Zásobník 2, volitelný zásobník 3 na 550 listů: 60 až 120 g/m²		
Vstupní kapacita	zásobník 1: Listy: 100; obálky: 10 zásobník 2: Listy: 250 zásobník 3: Listy: 550 maximum: Až 900 listů		
Výstupní kapacita	Standardní: Až 150 listů Obálky: Až 10 obálek Fólie: Až 75 listů maximum: Až 150 listů		
Kompatibilní operační systémy	Operační systém Windows je kompatibilní s integrovaným ovladačem: Windows 10 (všechny 32bitové a 64bitové edice) (kromě RT OS pro tablety), Windows 8/8.1 (všechny 32bitové a 64bitové edice) (kromě RT OS pro tablety), Windows 7 (všechny 32bitové a 64bitové edice), Windows Vista (všechny 32bitové edice) (Home Basic, Premium, Professional atd.); Operační systém Windows je kompatibilní s univerzálním tiskovým ovladačem (ze stránky HP.com): Windows 10 (všechny 32bitové a 64bitové edice) (kromě RT OS pro tablety), Windows 8/8.1 (všechny 32bitové a 64bitové edice) (kromě RT OS pro tablety), Windows 7 (všechny 32bitové a 64bitové edice) (kromě RT OS pro tablety), Windows 7 (všechny 32bitové a 64bitové edice), Windows Vista (všechny 32bitové a 64bitové edice) (Home Basic, Premium, Professional atd.); Operační systém Mac (tiskové ovladače HP jsou k dispozici na stránce HP.com a v Apple Store): OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Mobilní operační systém (ovladače integrované v operačním systému): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux OS (HPLIP integrovaný v operačním systému, automatická instalace): BOSS (3.0, 5.0), DEBIAN (6.0, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5, 6.0.6, 6.0.7, 6.0.8, 6.0.9, 6.0.10, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6), FEDORA (17, 18, 19, 20), LINUX MINT (13, 14, 15, 16, 17), SUSE LINUX (12.2, 12.3, 13.1), UBUNTU (10.04, 11.10, 12.04,12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10); Linux OS (HPLIP integrovaný v operačním systému, ruční instalace): MANDRIVA LINUX (2010.0, 2011.0), MEPIS (6.0, 6.5, 7.0, 8.0), PCLINUXOS (2006.0, 2006, 2007.0, 2007, 2008.0, 2008, 2009.0, 2009), RED HAT (8.0, 9.0), RED HAT ENTERPRISE LINUX (5.0, 6.0, 7.0), SLACKWARE LINUX (9.0, 9.1, 10.0, 10.1, 10.2, 11, 12, 12.1), GOS (8.04.1), IGOŠ (1.0), LINPUS LINUX (9.4, 9.5), LINUX FROM SCRATCH (6); Jiné operační systémy: UNIX		
Kompatibilní síťové operační systémy	Operační systém Windows je kompatibilní s integrovaným ovladačem: Windows Server 2008 R2 (64bitový) (SP1) Standard/Enterprise (+ služba clusterů a terminálové služby), Windows Server 2008 (32bitový a 64bitový) (SP2) Standard/Enterprise (+ služba clusterů a terminálové služby), Windows Server 2003/2003 R2 (32bitový) (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ služba clusterů a terminálové služby); Operační systém Windows je kompatibilní s univerzálním tiskovým ovladačem nebo specifickými produktovými ovladači ze stránky HP.com: Windows Server 2012/2012 R2 (64bitový) Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ služba clusterů a terminálové služby), Windows Server 2008/2008 R2 (32bitový a 64bitový) (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ služba clusterů a terminálové služby), Windows Server 2003/2003 R2 (32bitový a 64bitový) (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ služba clusterů a terminálové služby); Terminálové služby MS Windows Server 2012 R2: Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0, Citrix XenDesktop 7.5; Terminálové služby MS Windows Server 2012: Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0, Citrix XenDesktop 7.5; Terminálové služby MS Windows Server 2008 R2 SP1: Citrix XenApp 6.0, Citrix XenApp 6.5, Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 5.6, Citrix XenDesktop 7.0, Citrix XenDesktop 7.5; Terminálové služby MS Windows Server 2008 R2: Citrix XenApp 6.0, Citrix XenApp 6.5, Citrix XenDesktop 5.6; Terminálové služby MS Windows Server 2008: Citrix XenApp 5.0, Citrix XenApp 5.0 Feature Pack 2 a 3; Terminálové služby MS Windows Server 2003: Citrix Presentation Server(TM) 4.5, Citrix Presentation Server 4.0; Terminálové služby MS Windows Server 2003: Citrix Presentation Server 4.5, Citrix Presentation Server 4.0, Citrix MetaFrame® Presentation Server, 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 a 3); Novell Servers (http://www.novell.com/iprint): Novell Open Enterprise Server 11/SP1/SP2, Novell Open Enterprise Server 2 pro Linux; NetWare 6.5/SP8; Novell Clients (http://www.novell.com/iprint): Novell iPrint Client v5.4 pro systém Vista, Windows 7 a Windows 8 (32bitový a 64bitový), Novell iPrint Client v5.4 pro systém Windows XP (32bitový a 64bitový)		

Model	Tiskárna HP LaserJet Pro M402d		Tiskárna HP LaserJet Pro M402dw
Číslo produktu	C5F92A		C5F95A
Minimální požadavky na systém	Windows: Windows 10 (32/64bitový), Windows 8.1 (32/64bitový), Windows 8 (32/64bitový), Windows 7 (32/64bitový); procesor 1 GHz, 1 GB (32bitový procesor) nebo 2 GB (64bitový procesor) paměti RAM, 400 MB volného místa na pevném disku, jednotka CD/DVD-ROM nebo připojení k internetu, port USB nebo síťový port; Windows Vista (32bitový): 32bitový (x86) procesor 1 GHz, 1 GB (32bitový systém) paměti RAM, 400 MB volného místa na pevném disku, jednotka CD/DVD-ROM nebo připojení k internetu, port USB nebo síťový port; Windows Server 2003 (32bitový) (SP1 nebo vyšší), Windows Server 2003 R2 (32bitový), Windows Server 2008 (32bitový) (SP1 nebo vyšší): 32bitový (x86) procesor 1 GHz, 1 GB (32bitový systém) paměti RAM, 400 MB volného místa na pevném disku, jednotka CD/DVD-ROM nebo připojení k internetu, port USB nebo síťový port; Windows Server 2008 (64bitový) (SP1 nebo vyšší), Windows Server 2008 R2 (64bitový), Windows Server 2008 R2 (64bitový) (SP1): 64bitový (x64) procesor 1 GHz, 2 GB (64bitový systém) paměti RAM, 400 MB volného místa na pevném disku, jednotka CD/DVD-ROM nebo připojení k internetu, port USB nebo síťový port; Mac: OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite, připojení k internetu, port USB, 1 GB volného místa na pevném disku, hardware kompatibilní s operačním systémem (požadavky na hardware kompatibilní s operačním systémem naleznete na stránce http://www.apple.com)		
Dodávaný software	Systém Windows 7: Software HP Installer/Uninstaller, tiskový ovladač HP PCL 6, HP Device Experience (DXP), aktualizace HP, sada nástrojů pro zařízení HP, stav tiskárny HP a upozornění, HP Product Improvement Study, změna konfigurace zařízení HP, průvodce záručními a zákonnými podmínkami, uživatelská příručka; Systém Windows 8+: Software HP Installer/Uninstaller, tiskový ovladač HP PCL 6, HP Device Experience (DXP), průvodce záručními a zákonnými podmínkami, uživatelská příručka, změna konfiguraci zařízení HP; Systém Windows XP, Windows Vista a související servery: Software HP Installer/Uninstaller, tiskový ovladač HP PCL 6, průvodce záručními a zákonnými podmínkami, uživatelská příručka; Systém Mac: Uvítací obrazovka (přesměruje uživatele na http://www.HP.com nebo na OS App Source pro software LaserJet)		
Správa tiskárny	Sada nástrojů pro správce tiskárny (Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Printing Administrator); Software HP Web JetAdmin; Software HP Proxy Agent; Centrum zabezpečení zobrazování a tisku HP; Utilita HP (Mac); Sada nástrojů pro zařízení HP		
Rozměry a hmotnost			
Rozměry tiskárny (Š x H x V) ¹⁰	Min.: 381 x 357 x 216 mm; maximum: 381 x 634 x 241 mm		
Rozměry balení (Š x H x V)	443 x 274 x 464 mm		
Hmotnost tiskárny ²	8,58 kg		
Hmotnost balení	11,36 kg		
Provozní prostředí	Teplota: 15 až 32,5 °C; Vlhkost: 30 až 70% RH		
Ukládání informací	Teplota: -20 až 40 °C; Vlhkost: 10 až 90 % RH		
Akustické vlastnosti ³	Zvukové emise – napájení: 6,8 B(A) Akustický tlak: 54 dB(A)		
Napájení	požadavky: Vstupní napětí: 220 až 240 V stř. (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) spotřeba: 591 W (tisk), 6,1 W (pohotovostní režim), 2,8 W (režim spánku), 0,6 W (Auto-On/Auto-Off, přes připojení USB), 0,1 W (vypnuto); Obvyklá spotřeba elektřiny (TEC): 1,54 kWh/týden (Energy Star); 1,40 kWh/týden (Blue Angel); typ napájení: Vestavěný zdroj napájení		
Technologie funkce úspory energie	Technologie HP Auto-On/Auto-Off		
certifikace	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (třída B1); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010		
Co je obsaženo v krabici	Tiskárna HP LaserJet Pro M402d; Předinstalovaná zaváděcí černá tonerová kazeta HP Z6A LaserJet (1 500 stran); Příručka Začínáme; Instalační leták; Informační leták; Informace o záruce; Dokumentace k tiskárně a software na disku CD-ROM; Napájecí kabel	Tiskárna HP LaserJet Pro M402dw; HP Z6A Předinstalovaná černá tonerová kazeta LaserJet (3100 stran); Příručka Začínáme; Instalační leták; Informační leták; Informace o záruce; Dokumentace a software k tiskárně na disku CD-ROM; Napájecí kabel; Kabel USB	
Záruka	Jednoletá komerční záruka na hardware		

Poznámky pod čarou

- ¹ Na základě interního testování vytištění první stránky z režimu spánku a rychlosti oboustranného tisku u tří předních konkurenčních zařízení, které provedla společnost HP v srpnu 2015. Závisej na nastavení zařízení. Skutečné výsledky se mohou lišit. Podrobnosti naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/ljclaims>.
- ² Vychází z výtěžnosti kazet HP 80X ve srovnání s originálními tonerovými kazetami HP LaserJet HP 26X. Další informace naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ³ Technologie HP Auto-On/Auto-Off závisí na tiskárně a na nastavení; Může vyžadovat upgrade firmwaru.
- ⁴ Na základě testování společnosti HP pomocí metody typické spotřeby elektriny programu ENERGY STAR®, jak je uvedeno na stránce [energystar.gov](http://www.energystar.gov), ve srovnání s třemi předními konkurenčními zařízeními k srpnu 2015. Skutečné výsledky se mohou lišit. Podrobnosti naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/ljclaims>.
- ⁵ Aplikace HP Web Jetadmin je zdarma ke stažení na stránce <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.
- ⁶ Bezdrátový provoz je kompatibilní pouze se směrovači pracujícími v pásmu 2,4 GHz. Mohou být vyžadovány aplikace nebo software a registrace účtu HP ePrint. Některé funkce vyžadují zakoupení volitelného příslušenství. Více informací naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ⁷ Výkon bezdrátového připojení závisí na fyzickém prostředí a vzdálenosti od přístupového bodu. Může být omezen, je-li aktivní připojení k síti VPN.
- ⁸ Funkce je dostupná pouze u tiskárny HP LaserJet Pro M402dw. Mobilní zařízení musí být před tiskem připojeno přímo do bezdrátové sítě multifunkční tiskárny nebo tiskárny podporující bezdrátový přímý tisk. Některá mobilní zařízení mohou vyžadovat instalaci aplikace nebo ovladače. Více informací naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.
- ⁹ Funkce je dostupná pouze u tiskárny HP LaserJet Pro M402dw. Vyžaduje kompatibilní mobilní zařízení podporující tisk prostřednictvím technologie NFC. Seznam kompatibilních mobilních zařízení s podporou tisku NFC naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/nfcprinting>.

Technické specifikace zřeknutí

- ¹ Měřeno podle normy ISO/IEC 17629 s vyloučením první sady testovaných dokumentů. Více informací naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Přesné hodnoty se liší v závislosti na vstupním napětí, konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladači a složitosti dokumentu.
- ² S kazetou 26A
- ³ Akustické hodnoty se mohou změnit. Aktuální informace naleznete na stránce <http://www.hp.com/support>. Testovaná konfigurace: základní model, jednostranný tisk, papír A4 při průměrné rychlosti 38 str./min.
- ⁴ Požadavky na napájení vycházejí z podmínek země/regionu, kde se tiskárna prodává. Nemějte provozní napětí. Mohli byste tím poškodit tiskárnu a ztratit nárok na záruční opravu.
- ⁵ Uváděná hodnota výtěžnosti je v souladu se směrnici ISO/IEC 19752. Skutečná výtěžnost závisí především na typu tištěných obrázků a dalších faktorech. Další informace naleznete na adrese <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ⁶ Provozní zátěž je definována jako maximální počet stran za měsíc při tisku obrázků. Tato hodnota poskytuje srovnání odolnosti produktu s jinými zařízeními HP LaserJet nebo HP Color LaserJet a umožňuje zvolit vhodné nasazení tiskáren a multifunkčních zařízení, aby byly uspokojeny požadavky připojených jednotlivců nebo skupin.
- ⁷ Aby bylo dosaženo optimálního výkonu zařízení, doporučuje společnost HP dodržovat předepsaný počet stran za měsíc. Tento rozsah byl stanoven na základě mnoha faktorů, včetně intervalu doplňování spotřebního materiálu a životnosti zařízení po dobu rozšířené záruky.
- ⁸ Program HP SureSupply vás upozorní na docházející inkoust v kazetě a umožní vám jeho nákup online nebo u příslušného místního prodejce společnosti HP. Další informace naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/SureSupply>. Dostupné pouze s originálním spotřebním materiálem HP. Je zapotřebí přístup k internetu.



<http://www.hp.com/cz>

Produkt se může lišit od zobrazených výrobků. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediná záruka k produktům a službám HP je určena záručními podmínkami přiloženými k těmto produktům a službám. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není odpovědná za technické nebo tiskové chyby obsažené v tomto dokumentu.

Vytvořeno v EU 4AA6-1947CSE, Srpen 2016

