

Rad tlačiarňí HP LaserJet Pro M402d



Impozantná rýchlosť. Dôkladné zabezpečenie.

Výkon tlače a robustné zabezpečenie prispôsobené vášmu štýlu práce. Táto agilná tlačiareň dokončí svoju prácu rýchlejšie a poskytuje komplexné funkcie zabezpečenia, ktoré chránia pred hrozbami.¹ Originálne tonerové kazety HP s funkciou JetIntelligence vám poskytnú viac výtlačkov.²



HP LaserJet Pro M402d



HP LaserJet Pro M402dw

Hlavné body

- Až 38 str./min A4 (ČB)
- Tlač prvej strany z režimu spánku/Auto-Off za 9,8 sekundy
- Rýchla obojstranná tlač: 30 obr./min
- Nízka spotreba energie vďaka technológii HP Auto-On/Auto-Off
- Voliteľný zásobník na 550 listov
- Voliteľná čierna kazeta s vysokou výťažnosťou 9 000 strán
- Oceňovaný jazyk pre navrhovanie
- Ethernet a bezdrôtové pripojenie (M402dw)

Rýchla tlač. Silná ochrana.

- Vezmite svoje výtlačky a choďte, bez postávania. Táto tlačiareň sa prebudí a tlačí rýchlejšie než konkurenčné produkty.¹
- Rýchlo tlačte viacstranové dokumenty vďaka obojstrannej tlači, ktorá je rýchlejšia než na konkurenčných produktoch.¹
- Tlačte bezpečne od spustenia až po vypnutie vďaka bezpečnostným funkciám, ktoré chránia pred komplexnými hrozbami.

Viac. Strany, výkon a ochrana.

- Získajte za svoje peniaze čo najviac výtlačkov – s originálnymi čiernymi tonerovými kazetami HP s vysokou výťažnosťou a funkciou JetIntelligence.²
- Spoľahnite sa na konzistentné výsledky pri vysokých rýchlostiach s precíznym čiernym tonerom.
- Uistite sa, že dostávate autentickú kvalitu od HP, za ktorú ste zaplatili, s inovatívnou ochranou proti podvodu.
- S predinštalovanými tonerovými kazetami môžete hneď tlačiť. Voliteľne ich môžete vymeniť za kazety s vysokou výťažnosťou.

Úspora energie a jednoduchá správa úloh

- Šetrite energiu s technológiou HP Auto-On/Auto-Off.³
- Tlačte energeticky úspornejšie než konkurenti – vďaka originálnym tonerovým kazetám HP s funkciou JetIntelligence.⁴
- Maximálne využite priestor v kancelárii s tlačiarňou, ktorá sa dokonale prispôbí vášmu štýlu práce.
- Jednoducho spravujte zariadenia a nastavenia pomocou nástroja HP Web Jetadmin s množstvom nevyhnutných funkcií na správu.⁵

Zostaňte v spojení pomocou možností jednoduchjej mobilnej tlače

- Využívajte jednoduchú tlač zo smartfónov a tabletov – vo všeobecnosti sa nevyžaduje žiadne nastavenie ani aplikácie.⁶
- Jednoduchý prístup, tlač a zdieľanie prostriedkov cez sieť Ethernet a bezdrôtové siete.⁷
- Spoľahnite sa na bezdrôtovú priamu tlač v kancelárii – z mobilných zariadení – bez prístupu k firemnej sieti.⁸
- Umožnite vašim kolegom tlačiť na tlačiarňu jediným dotykom z ich mobilného zariadenia s podporou technológie NFC – nie je potrebná žiadna sieť.⁹

Popis príslušenstva výrobu

Tlačiareň HP LaserJet Pro M402d

- 2-riadkový ovládací panel LCD
- Uvoľňovacie tlačidlo predných dvierok (prístup k tonerovým kazetám HP JetIntelligence)
- Viacúčelový zásobník 1 na 100 listov
- Vstupný zásobník 2 na 250 listov
- Výstupný zásobník na 150 listov
- Tlačidlo zapnúť/vypnúť
- Automatická obojstranná tlač
- Vysokorychlostný tlačový port USB 2.0
- Zadné dvierka (na prístup k tlačovej dráhe)
- Protiprachový kryt pre zásobník 2 – otvára sa po vložení papiera formátu A4



Letmý pohľad na produktový rad



Model	HP LaserJet Pro M402d	HP LaserJet Pro M402dw
Číslo produktu	C5F92A	C5F95A
Rýchlosť tlače	Až 38 str/min, A4 obojstranne: 30 obr/min, A4	Až 38 str/min, A4 obojstranne: 30 obr/min, A4
Obojstranná tlač	Automatický	Automatický
Siete	Informácie nie sú k dispozícii	Vstavaná sieť Gigabit Ethernet 10/100/1000T, bezdrôtová sieť 802.11b/g/n
Možnosť mobilnej tlače	Nie je dostupné	Bezdrôtová priama tlač, tlač dotykom cez spojenie NFC, HP ePrint, Apple AirPrint, certifikácia Mopria, Google Cloud Print™ 2.0
Viacúčelový zásobník 1 na 100 listov	Áno	Áno
Zásobník 2 na 250 listov	Áno	Áno
Zásobník 3 na 550 listov	Voliteľné	Voliteľné

Príslušenstvo, spotrebný materiál a podpora

príslušenstvo	D9P29A Podávač/zásobník HP LaserJet Pro na 550 listov
Doplňky	CF226A Čierna originálna tonerová kazeta HP 26A LaserJet 3 100 strán CF226X Čierna originálna tonerová kazeta s vysokou výťažnosťou HP 26X LaserJet 9 000 strán
služby a podpora	U8TM2E – podpora hardvéru tlačiarne HP LaserJet M402 na nasledujúci pracovný deň, 3 roky U8TM5E – služba výmeny tlačiarne HP LaserJet M402 na nasledujúci pracovný deň, 3 roky U8TM6E – služba servisu hardvéru tlačiarne LaserJet HP M402 s možnosťou vrátenia, 3 roky U8TM7PE – pozáručná podpora hardvéru tlačiarne HP LaserJet M402 na nasledujúci pracovný deň, 1 rok U8TM8PE – pozáručná služba výmeny tlačiarne LaserJet M402 na nasledujúci pracovný deň, 1 rok U8TM9PE – pozáručná služba vrátenia tlačiarne HP LaserJet M402, 1 rok

Technické špecifikácie

Model	HP LaserJet Pro M402d		HP LaserJet Pro M402dw
Číslo produktu	C5F92A		C5F95A
Ovládací panel	Dvojriadkový podsvietený grafický displej LCD; Tlačidlá (OK, Ponuka, Zrušiť, Späť); Indikátory LED (upozornenie, pohotovostný režim)		Dvojriadkový podsvietený grafický displej LCD; Tlačidlá (OK, Ponuka, Zrušiť, Späť, Wi-Fi); Indikátory LED (upozornenie, pripravená, Wi-Fi)
Tlač			
Technológia tlače	Laser		
Rýchlosť tlače ¹⁵	Čiernobiela tlač (A4, normálne): Až 38 str./min.; Čiernobiela tlač (A4, obojstranne): Až 30 obr./min.		
výstup prvej strany ¹	čiernobiela (A4, pripravená): Už za 6,4 s; Čiernobiela tlač (A4, režim spánku): Už za 9,8 sekundy		
Rozlíšenie pri tlači	Čierna (najlepšia): HP FastRes 1200; Technológia: Technológia HP FastRes 1200, HP ProRes 1200, 600 dpi		
Mesačná zaťažiteľnosť ¹⁶	Až 80 000 strán (A4); Odporúčaný mesačný objem strán ¹ : 750 až 4 000		
Štandardné tlačové jazyky	HP PCL 5, HP PCL 6, emulácia HP Postscript Level 3, priama tlač súborov PDF (v1.7), URF, PCLM, PWG		
Písma a typy písem	84 škálovateľných písiem TrueType		
Oblasť tlače	Tlačové okraje: Horný: 5 mm, Dolný: 5 mm, Ľavý: 4 mm, Pravý: 4 mm		
Duplexná tlač	Automatická (štandardne)		
Rýchlosť procesora	1200 MHz		
Konektivita			
Štandardné	1 vysokorýchlostný port USB 2.0	1 vysokorýchlostný port USB 2.0; 1 hostiteľský port USB; 1 sieťové rozhranie Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 bezdrôtové pripojenie 802.11b/g/n	
Bezdrôtová	Nie	Áno, vstavané Wi-Fi; Overovanie pomocou WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise; Šifrovanie pomocou protokolu AES alebo TKIP; WPS; Wi-Fi Direct	
Možnosť mobilnej tlače	Informácie nie sú k dispozícii	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-certified; Wireless Direct Printing; Google Cloud Print 2.0; Mobile Apps	
pevný disk	Žiadne		
Pamäť	Štandardné: 128 MB DRAM; 128 MB NAND Flash; maximum : 128 MB DRAM; 128 MB NAND Flash		
Manipulácia s papierom			
Počet zásobníkov papiera	Štandardné: 2; maximum: 3		
typy médií	Papier (obyčajný, EcoFFICIENT, ľahký, ťažký, kancelársky, farebný, hlavičkový, predtlačený, perforovaný, recyklovaný a drsný), obálky, štítky, priehľadné fólie		
Veľkosť médií	Vlastné (metrické jednotky): Zásobník 1: 76,2 x 127 – 215,9 x 355,6 mm; Zásobníky 2 a 3: 104,9 x 148,59 – 215,9 x 355,6 mm Podporované (metrické jednotky): Zásobník 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), obálka B5, obálka C5, obálka DL, A5-R, B6 (JIS), vlastné veľkosti; Zásobníky 2 a 3: A4, A5, A6, B5 (JIS), A5-R, B6 (JIS), vlastné veľkosti		
manipulácia s médiami	Štandardný vstup: Viacúčelový zásobník 1 na 100 hárkov, vstupný zásobník 2 na 250 hárkov Štandardný výstup: Výstupný zásobník na 150 listov Voliteľný vstup: Voliteľný tretí zásobník na 550 hárkov		
hmotnosť médií	Zásobník 1: 60 až 175 g/m²; Zásobník 2, voliteľný zásobník 3 na 550 hárkov: 60 až 120 g/m²; ADF: Zásobník 1: 60 až 175 g/m²; Zásobník 2, voliteľný zásobník 3 na 550 hárkov: 60 až 120 g/m²		
Vstupná kapacita	zásobník 1: Listy: 100; obálky: 10 zásobník 2: Listy: 250 zásobník 3: Listy: 550 maximum: Až 900 hárkov		
Výstupná kapacita	Štandardné: Až 150 listov Obálky: Až 10 obálok Fólie: Až 75 hárkov maximum: Až 150 listov		
Kompatibilné operačné systémy	Operačné systémy Windows kompatibilné s ovládačom v balení: Windows 10 – všetky 32-/64-bitové vydania (okrem systému RT pre tablety), Windows 8/8.1 – všetky 32-/64-bitové vydania (okrem systému RT pre tablety), Windows 7 – všetky 32-/64-bitové vydania, Windows Vista – všetky 32-bitové vydania (Home Basic, Premium, Professional atď.); Operačné systémy Windows kompatibilné s ovládačom Universal Print Driver (z lokality HP.com): Windows 10 – všetky 32-/64-bitové vydania (okrem systému RT pre tablety), Windows 8/8.1 – všetky 32-/64-bitové vydania (okrem systému RT pre tablety), Windows 7 – všetky 32-/64-bitové vydania, Windows Vista – všetky 32-/64-bitové vydania (Home Basic, Premium, Professional atď.); Mac OS (ovládače tlače HP sú k dispozícii na stránke HP.com a v obchode Apple Store): OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Mobilné operačné systémy (ovládače ako súčasť operačného systému): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Operačné systémy Linux (ovládače HPLIP ovládače ako súčasť operačného systému, automatická inštalácia): BOSS (3.0, 5.0), DEBIAN (6.0, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5, 6.0.6, 6.0.7, 6.0.8, 6.0.9, 6.0.10, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6), FEDORA (17, 18, 19, 20), LINUX MINT (13, 14, 15, 16, 17), SUSE LINUX (12.2, 12.3, 13.1), UBUNTU (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10); Operačné systémy Linux (ovládače HPLIP ovládače ako súčasť operačného systému, manuálna inštalácia): MANDRIVA LINUX (2010.0, 2011.0), MEPIS (6.0, 6.5, 7.0, 8.0), PCLINUXOS (2006.0, 2006, 2007.0, 2007, 2008.0, 2008, 2009.0, 2009), RED HAT (8.0, 9.0), RED HAT ENTERPRISE LINUX (5.0, 6.0, 7.0), SLACKWARE LINUX (9.0, 9.1, 10.0, 10.1, 10.2, 11, 12, 12.1), GOS (8.04.1), IGOS (1.0), LINPUS LINUX (9.4, 9.5), LINUX FROM SCRATCH (6); Iné operačné systémy: UNIX		
Kompatibilné sieťové operačné systémy	Operačné systémy Windows kompatibilné s ovládačom v balení: Windows Server 2008 R2, 64-bitový (SP1) Standard/Enterprise (+ klastrové a terminálové služby), Windows Server 2008, 32-/64-bitový (SP2) Standard/Enterprise (+ klastrové a terminálové služby), Windows Server 2003/2003 R2, 32-bitový (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ klastrové a terminálové služby); Operačné systémy Windows kompatibilné s ovládačom UPD (Universal Print Driver) alebo ovládačmi pre konkrétny produkt z lokality HP.com: Windows Server 2012/2012 R2, 64-bitový Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ klastrové a terminálové služby), Windows Server 2008/2008 R2, 32-/64-bitový (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ klastrové a terminálové služby), Windows Server 2003/2003 R2, 32-a 64-bitový (SP1/SP2) Standard/ Enterprise/Datacenter (+ klastrové a terminálové služby); MS Windows Server 2012 R2 Terminal Services: Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0, Citrix XenDesktop 7.5; MS Windows Server 2012 Terminal Services: Citrix XenApp 6.0, Citrix XenApp 6.5, Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 5.6, Citrix XenDesktop 7.0, Citrix XenDesktop 7.5; MS Windows Server 2008 R2 Terminal Services: Citrix XenApp 6.0, Citrix XenApp 6.5, Citrix XenDesktop 5.6; MS Windows Server 2008 Terminal Services: Citrix XenApp 5.0, Citrix XenApp 5.0 Feature Pack 2 a 3; MS Windows Server 2003 Terminal Services: Citrix Presentation Server(TM) 4.5, Citrix Presentation Server 4.0; MS Windows Server 2003 Terminal Services: Citrix Presentation Server 4.5, Citrix Presentation Server 4.0, Citrix MetaFrame® Presentation Server, 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 a 3); Servery Novell (http://www.novell.com/iprint): Novell Open Enterprise Server 11/SP1 a SP2, Novell Open Enterprise Server 2 pre systémy Linux; NetWare 6.5/SP8; Klienti Novell (http://www.novell.com/iprint): Novell iPrint Client v5.4 pre systémy Vista, Win 7 a Win 8 (32- a 64-bitové vydania), Novell iPrint Client v5.4 pre systém Win XP (32- a 64-bitové vydania)		

Model	HP LaserJet Pro M402d		HP LaserJet Pro M402dw
Číslo produktu	C5F92A		C5F95A
Minimálne požiadavky na systém	Windows: Windows 10 (32-bitový a 64-bitový), Windows 8.1 (32-bitový a 64-bitový), Windows 8 (32-bitový a 64-bitový), Windows 7 (32-bitový a 64-bitový): Procesor 1 GHz, 1 GB pamäte RAM (32-bitový systém) alebo 2 GB RAM (64-bitový systém), 400 MB voľného miesta na pevnom disku, jednotka CD/DVD-ROM alebo prístup na internet, port USB alebo sieťový port; Windows Vista (32-bitová verzia): 32-bitový procesor 1 GHz (x86), 1 GB pamäte RAM (32-bitový systém), 400 MB voľného miesta na pevnom disku, jednotka CD/DVD-ROM alebo prístup na internet, port USB alebo sieťový port; Windows Server 2003 (32-bitový) (SP1 alebo novší), Windows Server 2003 R2 (32-bitový), Windows Server 2008 (32-bitový) (SP1 alebo novší): 32-bitový procesor 1 GHz (x86), 1 GB pamäte RAM (32-bitový systém), 400 MB voľného miesta na pevnom disku, jednotka CD/DVD-ROM alebo prístup na internet, port USB alebo sieťový port; Windows Server 2008 (64-bitový) (SP1 alebo novší), Windows Server 2008 R2 (64-bitový), Windows Server 2008 R2 (64-bitový) (SP1): 64-bitový procesor 1 GHz (x64), 2 GB pamäte RAM (64-bitový systém), 400 MB voľného miesta na pevnom disku, jednotka CD/DVD-ROM alebo prístup na internet, port USB alebo sieťový port; Mac: OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite, prístup internet, port USB, 1 GB voľného miesta na pevnom disku, hardvér kompatibilný s operačným systémom (hardvérové požiadavky k jednotlivým operačným systémom nájdete na stránke http://www.apple.com)		
Zahrnutý softvér	Windows 7: Inštalátor/odinštalátor softvéru HP, ovládač tlačiarne HP PCL 6, HP Device Experience (DXP), HP Update, HP Device Toolbox, HP Printer Status and Alerts, štúdia vylepšenia produktov HP, prekonfigurovanie zariadenia HP, záruka a právne vyhlásenia, používateľská príručka; Windows 8: Inštalátor/odinštalátor softvéru HP, ovládač tlačiarne HP PCL 6, HP Device Experience (DXP), záruka a právne vyhlásenia, používateľská príručka, prekonfigurovanie zariadenia HP; Windows XP, Windows Vista a súvisiace servery: Inštalátor/odinštalátor softvéru HP, ovládač tlačiarne HP PCL 6, záruka a právne vyhlásenia, používateľská príručka; Mac OS: Uvitacia obrazovka (nasmeruje používateľov na stránku http://www.HP.com alebo OS App Source pre softvér LaserJet)		
Správa tlačiarne	Súprava zdrojov správcu tlačiarne (Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Printing Administrator); Softvér HP Web Jetadmin; Softvér HP Proxy Agent; Centrum zabezpečenia pre HP Imaging a Printing; Nástroj HP Utility (Mac); Sada nástrojov zariadenia HP		
Rozmery a hmotnosť			
Rozmery tlačiarne (Š x H x V) ¹⁰	Minimálne: 381 x 357 x 216 mm; maximum: 381 x 634 x 241 mm		
Rozmery balenia (Š x H x V)	443 x 274 x 464 mm		
Hmotnosť tlačiarne ²	8,58 kg		
Hmotnosť balíka	11,36 kg		
Prevádzkové prostredie	Teplota: 15 až 32,5 °C; Vlhkosť: od 30 do 70 % relatívnej vlhkosti		
Ukladacie zariadenia	Teplota: -20 až 40 °C; Vlhkosť: 10 až 90 % relatívnej vlhkosti		
Akustika ³	Emisie akustického výkonu: 6,8 B(A) Emisie akustického tlaku: 54 dB(A)		
napájanie	požiadavky: Vstupné napätie: 220 až 240 V AC (+/-10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) spotreba: 591 W (tlač), 6,1 W (pohotovostný režim), 2,8 W (režim spánku), 0,6 W (Auto-On/Auto-Off, cez pripojenie USB), 0,1 W (vypnuté); Bežná spotreba elektrickej energie (TEC): 1,54 kWh/týždeň (Energy Star); 1,40 kWh/týždeň (Blue Angel); Typ zdroja napájania: Vstavaný zdroj napájania		
Technológie s funkciami na šetrenie energie	Technológia HP Auto-On/Auto-Off		
certifikáty	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (trieda B1); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010		
Čo je v krabici	Tlačiareň HP LaserJet Pro M402d; Predinštalovaná úvodná čierna tonerová kazeta HP 26A LaserJet (1 500 strán); Príručka s úvodnými informáciami; Inštalačný leták; Informačný leták; Návod k uplatneniu záruky; Dokumentácia a softvér k tlačiarňi na disku CD-ROM; Napájací kábel	Tlačiareň HP LaserJet Pro M402dw; Predinštalovaná čierna tonerová kazeta HP 26A LaserJet (3 100 strán); Príručka Úvodné informácie; Inštalačný sprievodca; Informačný leták; Sprievodca k záruke; Dokumentácia a softvér k tlačiarňi na disku CD-ROM; Napájací kábel; Kábel USB	
Záruka	Jednoročná komerčná záruka na hardvér		

Poznámky

- ¹ Na základe interného testu rýchlosti tlače prvej strany z režimu spánku a obojstrannej tlače pri porovnaní troch hlavných konkurentov spoločnosti HP (test z augusta 2015). Výsledky závisia od nastavení zariadenia. Skutočné výsledky sa môžu líšiť. Podrobné informácie nájdete na stránke <http://www.hp.com/go/Ljclaims>.
- ² Na základe výťažnosti kaziet HP 80X v porovnaní s originálnymi tonerovými kazetami HP 26X pre tlačiarne HP LaserJet. Ďalšie informácie nájdete na stránke <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ³ Možnosti technológie HP Auto-On/Auto-Off závisia od tlačiarne a nastavení; Môže sa vyžadovať inovácia firmvéru.
- ⁴ Na základe testovania spoločnosťou HP pomocou metódy typickej spotreby elektriny (TEC) programu ENERGY STAR® alebo metódy uvedenej na stránke energystar.gov pri porovnaní troch vedúcich konkurentov. Testovanie bolo dokončené v auguste 2015. Skutočné výsledky sa môžu líšiť. Podrobné informácie nájdete na stránke <http://www.hp.com/go/Ljclaims>.
- ⁵ Aplikácia HP Web Jetadmin je bezplatná a k dispozícii na stiahnutie na adrese <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.
- ⁶ Bezdrôtové operácie sú kompatibilné iba v pásme s frekvenciou 2,4 GHz. Môže sa vyžadovať aj aplikácia alebo softvér a registrácia konta služby HP ePrint. Niektoré funkcie vyžadujú kúpu voliteľného príslušenstva. Ďalšie informácie nájdete na stránke <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ⁷ Výkon bezdrôtového pripojenia závisí od fyzického prostredia a vzdialenosti od prístupového bodu a môže byť obmedzený počas aktívneho pripojenia VPN.
- ⁸ Funkcia je podporovaná iba zariadením HP LaserJet Pro M402dw. Pred tlačou musí byť mobilné zariadenie pripojené priamo k sieti Wi-Fi multifunkčného zariadenia alebo tlačiarne podporujúcej bezdrôtovú priamu tlač. V závislosti od mobilného zariadenia sa môže vyžadovať aj aplikácia alebo ovládač. Ďalšie informácie nájdete na stránke <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.
- ⁹ Funkcia je podporovaná iba zariadením HP LaserJet Pro M402dw. Vyžaduje kompatibilné mobilné zariadenie s podporou tlače cez NFC. Zoznam kompatibilných mobilných zariadení s možnosťou tlače cez NFC nájdete na stránke <http://www.hp.com/go/nfcprinting>.

Technické špecifikácie zrieknutie

- ¹ Merané v súlade s normou ISO/IEC 17629 bez prvej sady testovacích dokumentov. Ďalšie informácie nájdete na stránke <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Presná rýchlosť sa líši v závislosti od vstupného napätia, konfigurácie systému, softvérovej aplikácie, ovládača a zložitosti dokumentu.
- ² S kazetou 26A
- ³ Akustické hodnoty podliehajú zmenám. Najnovšie informácie nájdete na stránke <http://www.hp.com/support>. Testovaná konfigurácia: základný model, jednostranná tlač, papier A4 pri priemernej rýchlosti 38 str./min.
- ⁴ Požiadavky na napájanie vychádzajú z podmienok krajiny/regiónu, kde sa tlačiareň predáva. Nemeňte prevádzkové napätie. Poškodiť sa tým tlačiareň a záruka na produkt bude neplatná.
- ⁵ Deklarovaná hodnota výťažnosti zodpovedá norme ISO/IEC 19752. Skutočné výťažnosti sa výrazne líšia v závislosti od tlačených obrázkov a ďalších faktorov. Ďalšie informácie nájdete na stránke <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ⁶ Zafixiteľnosť je definovaná ako maximálny počet strán obrazového výstupu za mesiac. Táto hodnota umožňuje porovnanie trvácnosti produktov vzhľadom na iné zariadenia HP LaserJet alebo HP Color LaserJet a umožňuje aj vhodné nasadenie tlačiarní a multifunkčných zariadení na uspokojenie potrieb prepojených jednotlivcov alebo skupín.
- ⁷ V záujme optimálneho výkonu zariadenia spoločnosť HP odporúča, aby počet vytlačených strán za mesiac neprekračoval uvedený rozsah, a to na základe rôznych faktorov vrátane intervalov výmeny spotrebných materiálov a životnosti zariadenia počas rozšírenej záručnej doby.
- ⁸ Služba HP SureSupply vás upozorní, keď sa tlačová kazeta vyprázdňuje, a pomáha vám nakupovať online alebo lokálne cez spoločnosť HP alebo zúčastneného predajcu. Ďalšie informácie nájdete na stránke <http://www.hp.com/go/SureSupply>. Dostupné iba s originálnym spotrebným materiálom HP. Vyžaduje sa prístup na internet.



<http://www.hp.com/sk/>

Skutočný produkt sa môže líšiť od obrázkov. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informácie uvedené v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jedinými zárukami na produkty a služby spoločnosti HP sú záruky uvedené v záručných dokumentoch dodávaných spolu s danými produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické ani redakčné chyby či vynechaný text v tomto dokumente.

